

Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 8 50Hz с трехфазным током, автоматическим регулятором напряжения, дифференциальным автоматическим выключателем и счетчиком моточасов

Портативный генератор Atlas Copco QEP 8 с бензиновым двигателем Honda GX390 мощностью 7.7 кВт и альтернатором мощностью 7,2 кВА (6,4 кВт) для обеспечения однофазным или трехфазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 2 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 5 часов непрерывной работы.



Технические характеристики

Напряжение, В:	400/230
Максимальная мощность, Вт:	6600
Максимальная мощность, ВА:	8300
Резервная мощность, Вт:	5600
Резервная мощность, Ва:	7000
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 16A IP44:	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44:	1
Двигатель:	
Модель:	Honda GX390
Мощность, кВт:	7.7
Скорость вращения:	3000

Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	11
Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	5.12 ч (2.15 л/ч)
При нагрузке 100%:	3.85 ч (2.86 л/ч)
Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	97
Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м):	72
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	729x500x536
Вес, кг:	81

Особенности генератора Atlas Copco QEP 8

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

Стандартная комплектация генератора Atlas Copco QEP 8

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

Дополнительные опции генератора Atlas Copco QEP 8

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____